

Ugradni aparati

Ugradni aparat "EVESYS"

Nazivna struja
16, 25 A

Kategorija upotrebe
AC-22A, AC-11

Upotreba:

1. U stambenim instalacijama:

- uklapanje i isklapanje manjih opterećenja (rasvjeta, utičnice, zvonce): sklopke
- uklapanje i isklapanje većih opterećenja pomoću kontaktora, releja, impulsnih releja: sklopke, tasteri
- upravljački uređaji (ručni-automatski sklop): grupne sklopke
- prikazivanje stanja u instalacijama (npr. pogon peći, prisutnost napona, pregaranje osigurača): signalno svjetlo, sklopka s kontrolnim svjetlom, taster s kontrolnim svjetlom
- preklapanje mjernih strujnih krugova (npr. mjerenje napona, frekvencije ...): izmjenična sklopka

2. U industriji (najviše u komandnim pultovima)

- ručno upravljanje i signaliziranje procesa
- uklapanje i isklapanje pomoćnih i mjernih strujnih krugova (rasvjeta, utičnice ...)

Sklopka

tip	I _n [A]	šifra	U _n [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
S116	16	002421111	230	1	AC-22A	68	12/108
S216	16	002421121	400	2	AC-22A	78	12/108
S316	16	002421131	400	3	AC-22A	90	12/108
S416	16	002421141	400	4	AC-22A	101	12/108
S125	25	002421112	230	1	AC-22A	68	12/108
S225	25	002421122	400	2	AC-22A	78	12/108
S325	25	002421132	400	3	AC-22A	90	12/108
S425	25	002421142	400	4	AC-22A	101	12/108

Sklopka s kontrolnim svjetlom

tip	I _n [A]	šifra	U _n [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
SL116	16	002421211	230	1	AC-22A	73	12/108
SL216	16	002421221	400	2	AC-22A	85	12/108
SL316	16	002421231	400	3	AC-22A	96	12/108
SL125	25	002421212	230	1	AC-22A	73	12/108
SL225	25	002421222	400	2	AC-22A	85	12/108
SL325	25	002421232	400	3	AC-22A	96	12/108



**Izmjenična sklopka**

tip	I_n [A]	šifra	U_n [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
IS116	16	002421311	230	1	AC-22A	77	12/108
IS216	16	002421321	400	2	AC-22A	97	12/108
IS125	25	002421312	230	1	AC-22A	77	12/108
IS225	25	002421322	400	2	AC-22A	97	12/108

Grupna sklopka

tip	I_n [A]	šifra	U_n [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
SS116	16	002421411	230	1	AC-22A	81	12/108
SS216	16	002421421	400	2	AC-22A	102	12/108
SS125	25	002421412	230	1	AC-22A	81	12/108
SS225	25	002421422	400	2	AC-22A	102	12/108

Upravljačka sklopka

tip	I_n [A]	šifra	U_n [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
KS216	16	002421521	230	2	AC-22A	80	12/108
KS416	16	002421541	230	4	AC-22A	103	12/108

Tipkalo

tip	I_n [A]	šifra	U_n [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
T216	16	002422120	230	2	AC-11	80	12/108
T416	16	002422140	230	4	AC-11	103	12/108

Tipkalo s kontrolnim svjetlom

tip	I_n [A]	šifra	U_n [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
TL216 crvena	16	002422221	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 žuta	16	002422222	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 zelena	16	002422223	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 plava	16	002422224	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 bijela	16	002422225	230	2	AC-11	97	12/108

Tipka TL

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
TL216 crvena	002439001	3	10/500
TL216 žuta	002439002	3	10/500
TL216 zelena	002439003	3	10/500
TL216 plava	002439004	3	10/500
TL216 bijela	002439005	3	10/500

Signalno svjetlo L1

tip	I_n [A]	šifra	U_n [V]	U_{lag} [W]	br. polova	težina [g]	pakiranje [kom]
L1 crvena	2	002431101	230	0,4	1	70	12/108
L1 žuta	2	002431102	230	0,4	1	70	12/108
L1 zelena	2	002431103	230	0,4	1	70	12/108
L1 plava	2	002431104	230	0,4	1	70	12/108
L1 bijela	2	002431105	230	0,4	1	70	12/108

Svjetlo

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
E 10 230 V	002439021	3	10/500

Prozor

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
crvena	002439011	3	10/500
žuta	002439012	3	10/500
zelena	002439013	3	10/500
plava	002439014	3	10/500
bijela	002439015	3	10/500

Signalno svjetlo 2 SS 220

tip	šifra	U_n [V]	težina [g]	pakiranje [kom]
2 SS 220 crvena/zelena	002431002	230	47	12/108

Upotreba:

za signalizaciju tarife odnosno blokadu upravljanih trošila ili signalizaciju u upravljačkim pultovima ili ormarima. Svjetle se proizvode s crvenim i zelenim staklom.

Standardi:

CEE 25, IEC 60685, VDE 0710, DIN 43880

Zvono/zujalica

tip	šifra	U_n [V]	težina [g]	pakiranje [kom]
Zvono ZE 220	002412001	230	70	12/108
Zvono ZE 8	002412002	8	70	12/108
Zujalica BE 220	002413001	230	54	12/108
Zujalica BE 8	002413002	8	54	12/108

Upotreba:

Za zvučnu signalizaciju u stambenim razdjelnicama, upravljačkim pultovima i slično.

Standardi:

CEE 15, DIN 43880

Transformator za zvonce

tip	I_n [A]	šifra	P_n [VA]	U_{1n} [V]	U_{2n} [V]	težina [g]	pakiranje [kom]
Zt 8/8	1	002411005	8	230	4, 6, 8	620	1/36
Zt 8/12	0,63	002411006	8	230	6, 8, 12	600	1/36
Zt 8/8 - 2M	1	002411010	8	230	8	314	1/54
Zt 8/12 - 2M	0,63	002411011	8	230	12	312	1/54

Upotreba:

za pogon zvonaca, gongova, zujalica i drugih aparata. Jednofazni zaštitno izolirani transformator sa odvojenim primarnim i sekundarnim namotom zaštićen je od trajnog kratkog spoja.

Standardi: IEC 61558, EB 60742

DIN utičnica

tip	šifra	I_n [A]	U_n [V]	broj polova	težina [g]	pakiranje [kom]
T-2P+Z šuko	002414021	10A DC, 16A AC	250V AC	2+PE	77	15

